



Caractéristiques Downlight LED pourza 4000K 3300lm 36D Gris | Substitut 35 & 70W CDM

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| EAN | 8719157902151 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Downlight Forza 35W 940 36° Grey |
| Budgetlight Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x26 |
| Puissance (W) | 35 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3300 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 94.3 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 |

Référence Article

Spot LED

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Lampe Incluse | Oui |
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 160 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Température de Fonctionnement | De -30 à +40 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Inclinable | Oui |
| Connexion du Luminaire | Cable |
| Product Serie | Forza |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 152 |
| Diamètre (mm) | 170 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

